Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO ALTERATIONS!
400/240462 a

FM-Tuner

EC 92 Rö.201 · EC 92 Rö.202 · EABC 80 Rö.5 · EBF 89 Rö.3 · EM 84 Rö.4 · ECH 81 Rö.1 · EF 89 Rö.2 · EBF 89 Rö.3 · EF 86 Rö.7 · EBC 91 Rö.9 · EL 84 Rö.11 · EF 86 Rö.8 · EL 84 Rö.10 · ECL 80 Rö.6 · EABC 80 Rö.5 · ECL 80 Rö.6 · EABC 80 Rö.5

Ferrit-Antenne
FERRITE-ANTENNA

Endlagenschalter
LIMIT SWITCHES

Steuerschalter
CONTROL SWITCH

Steuermotor
CONTROL MOTOR

Lautstärke-Motor
VOLUME MOTOR

zugehörige Kontakte
CORRESPONDING CONTACTS
S_{B2}, S_{B3}, S_{B4}

links/LEFT · rechts/RIGHT

Lautsprecherschalter
LOUDSPEAKER SWITCH

Multiplex

MAX. 0,6 A

FM/UKW · SW/kw · MARINE · AM/kw · PHONO-TAPE

Mono · Stereo

Netz 115 V/60 Hz
LINE 115 V/60 CPS

B250 C250

Si 1 T 1,25 A

MAX. 20 mA

SABA

400 Automatic Stereo 11

SABA-SERVICE-ORGANISATION

Ersatzteilliste · Spare Parts List · SABA 4000 Automatic Stereo 11

Gültig ist die Ersatzteilliste **400 Automatic Stereo 11** mit folgenden Änderungen:

Teil	Bemerkungen	Bestell-Nr.
Gehäuse mit Lautsprechern		
Versandkarton		6154 000 802
Schutzhülle		6012 000 814
Gehäuse hell	ohne Karton	6154 152 001
" dunkel	"	6154 102 001
Zierleiste	über der Skala	130 Schock
"	über den Schubfächern, um dunkle Gehäuse	53 b "
Entlüftungsmanschette		6011 000 233
Kabelgitter		6011 100 143
Plattenwischer		6111 000 224
Dose für Plattenwischer		6011 000 214
Federwerk links, komplett	für Deckel	6154 116 003
" links	"	6016 106 003
Federwerk rechts, komplett	"	6154 117 003
" rechts	"	6016 107 003
Spiralfeder	für Federwerk	6012 100 324
Manschette	rechtes Fach	6012 100 024
"	linkes Fach	5853 100 124
Gummipuffer	Deckel und Türen	2925 012 000
Druckknopf, elfenbein	für Deckel	6012 100 175
" braun	"	5916 100 075
Hohlniet 10 mm ∅	Tülle für Druckknopf	2276 136 000
Riegel		5915 100 024
Druckfeder	im Riegel	2971 026 005
Schaftschraube M 4 x 10	"	2151 090 000
Riegelführung		5915 103 004
Schloßhebel		5915 100 034
Schraube M 4 x 25	Schloßhebelbefestigung	2111 111 000
Gewindestift M 4 x 12	am Schloßhebel	2151 092 000
Buchse	Unterlagscheibe	5853 100 235
Schließwinkel	im Deckel	5856 100 015
Griff	für Türen	6025 100 104
Buchse unten	Türenlagerung	6012 100 044
" oben	"	6012 100 064
Führungsplatte, oben links	"	6012 106 004
" " rechts	"	6012 108 004
" unten links	"	6012 100 084
" " rechts	"	6012 100 094
Führungsbolzen, unten	"	6012 100 124
Druckfeder	für Führungsbolzen	6012 100 144
Spezialschraube M 6	"	6012 100 155
Fuß	helle Gehäuse	6011 105 003
"	dunkle "	6011 110 003
Fußflansch	Fußbefestigung	6011 100 104
Spezialschraube M 5 x 23	für Chassisbefestigung	2158 040 005
Filzstreifen 1,5 x 12 x 650 mm	helle Gehäuse	2912 152 000
" 1,5 x 12 x 156 mm	"	2912 118 000
" 1,5 x 12 x 650 mm	dunkle Gehäuse	2912 151 000
" 1,5 x 12 x 156 mm	"	2912 117 000
" 1,5 x 6 x 55 mm		2912 055 000
" 5 x 14 x 30 mm		2912 225 000
Antennenstreifen	UKW-Einbau-Antenne	6012 115 004
L-Ausgleich	Stichleitung	6012 000 205
Antennenleitung	mit Stecker	6012 025 004
Lautsprecherschalter		5895 140 004
Schalterplatte	Abdeckplatte	6154 000 144
Lampenfassung	Phonobeleuchtung	6011 000 244
Lampe	110 V/15 W (E 14)	3502 112 000
Netzsteckdose	für Tonbandgerät	6154 000 164
Vorsteckring	für Netzsteckdose	6154 000 175
Netzkabel		5866 301 000
Rückwand komplett	von hinten links	6154 052 000
"	in der Mitte	6154 050 000
"	von hinten rechts	6154 051 000

Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.
Schallwand mit Stoff	links, hell	6012 163 000
"	" dunkel	6012 113 000
"	rechts, hell	6012 162 000
"	" dunkel	6012 112 000
Bespannstoff	hell	6012 100 234
"	dunkel	6012 100 224
Bespanngaze	hell	6012 100 254
"	dunkel	6012 100 244
SABA-Zeichen	hell	2851 021 004
"	dunkel	2851 022 004
Lautsprecher	300 mm ∅	6012 100 282
"	150 x 220 mm	5998 230 003
Membran	komplett	5998 231 003
Staubschutz		5898 510 015
Lautsprecher	80 x 150 mm	5898 140 003
Membran	komplett	5898 111 004
Staubschutz		5898 100 154
Schrägstrahlring	für Lautsprecher 80 x 150	6012 100 202
Chassis		
Zierblende		6012 000 051
Skala, Antrieb, Knöpfe		
Skala	mit UKW-Rahmen	6154 065 000
Tastenaggregat		
Tastenaggregat	komplett	6154 501 002
Transformatoren, Drosseln, Filter		
Netzteil	komplett	6154 300 002
Netztrafo		6154 301 000
Steckerfassung, 2-polig	braun	3556 051 000
Stecker, 2-polig	"	3556 041 003
Ausgangstrafo		5890 575 004
Zusatzverstärker		
Röhrenfassung noval		3536 021 000
" heptal		3537 012 000
Stecker heptal		5805 000 324
Röhrenhalter		2974 025 004
Stereo-Lautsprecher-Buchse		3556 061 000
Buchsenplatte	für Zweitlautsprecher	3576 002 000
Steckerfassung 2-polig	grün	3556 054 000
" 3-polig	"	3556 014 000
" 4-polig	"	3556 034 000
" 4-polig	rot	3556 032 000
" 3-polig	"	3556 012 000
Stecker 2-polig	grün	3556 044 003
" 3-polig	"	3556 004 003
" 4-polig	"	3556 024 003
" 4-polig	rot	3556 022 003
" 3-polig	"	3556 002 003
Ausgangstrafo		5890 565 004
Höhendrossel	Dr. 1, Dr. 3	5890 140 004
Tiefendrossel	Dr. 2, Dr. 4	5890 235 004
Netzteil	komplett	6012 915 003
Anschlußplatte		5910 302 004
Spannungsanzeiger		5802 305 004
Sicherung T 0,7 A		3505 073 000
SSF-Gleichrichter	B 250 C 100	3516 039 000

Änderungen vorbehalten!

SABA Service-Organisation SABA

SABA-VERKAUFSFILIALEN

Düsseldorf	Tussmannstraße 89/91	Telefon 49 19 15
Essen	Alfredstraße 148	4 03 54/55
Saarbrücken 2	Am Torhaus 54 a	4 54 54/55
Stuttgart-W	Senefelderstraße 46-48	6 63 22/62 49 85

SABA-WERKSVERTRETUNGEN

Berlin SW 61	Tempelhofer Ufer 10	18 10 60/69
Bremen	Langenstraße 96	31 08 81 - 3
Frankfurt/Main	Bürgerstraße 27	33 15 75/33 53 21
Freiburg/Breisgau	Zähringerstraße 38	4 48 95
Hamburg 1	Pulverteich 31-37	24 64 51
Hannover	Alemannstraße 4	66 76 41/42
Kassel	Gießbergstraße 18	1 59 70
Koblenz	Rizzastraße 28	3 20 98
Köln	Neue Maastrichterstraße 12-14	52 20 71 - 4
Mannheim	D 7, 1	2 25 58
München 15	Paul-Heyse-Straße 31a	53 01 26
Münster/Westfalen	Südstraße	4 13 47
Nürnberg	Heideloffstraße 23-25	4 56 51/52
Ravensburg/Württ.	Hindenburgstraße 36	47 22/23
Regensburg	Luitpoldstraße 18	59 23/2 31 12

SABA-GENERALVERTRETUNGEN • GENERAL AGENCIES

Belgien **Belgium**	Fr. Drion	**Bruxelles III** 96, Av. Albert Giraud
Dänemark **Denmark**	Elton Ing. A. Henrichsen	**København F** Dronning Olgas vej 20-22
Finnland **Finland**	Oy Arnold Brink AB	**Helsinki** Postbox 395
Frankreich **France**	Agence Générale de Distribution	**Paris 16 e** 7, Av. de la Grande Armée
Holland **Netherlands**	SABA-Nederland N. V.	**De Bilt** Utrechtseweg 340
Italien **Italy**	SABA-Italia S. p. A.	**Milano** Via Privata Perugia 8
Jugoslawien **Yugoslavia**	Cefra, Export-Import GmbH.	**München 15** Sonnenstraße 12/IV Tel. 55 59 85/86
Kanada **Canada**	Eberdt Company	**Montreal 10** 7709 St. Lawrence Blvd.
Luxemburg **Luxembourg**	A. Loschetter & Fils	**Luxembourg** 41, Boulevard Prince Henri
Norwegen **Norway**	NEBB Norsk Elektrisk & Brown Boveri	**Oslo** Postbox 429
Österreich **Austria**	Werksvertretung Hans Kocourek	**Wien VII** Mariahilferstraße 62
Portugal	SIDA, Ltda.	**Lisboa** Rua de S. Nicolau, 44/48
Schweden **Sweden**	Harald Wållgren A. B.	**Göteborg** Postbox 21 24
	Harald Wållgren A. B. Stockholmsfilialen	**Vällingby** Postbox 22
Schweiz **Switzerland**	Werder & Schmid AG.	**Lenzburg**/AG Bahnhofstraße
Spanien **Spain**	Malagarriga & Cia. S. L.	**Barcelona 2** Plaza Cataluña, 21
USA	SABA Lone Pine Electronic Products Corporation	**Camden 2, N. J.** Parkade Building 519 Federal Street